



## DORO Leva E22

### POURQUOI DORO ?

Alors que les technologies évoluent vite et deviennent plus complexes, chez Doro, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la simplicité. C'est ce que nos utilisateurs recherchent, et c'est pourquoi la simplicité est au cœur de l'ADN des téléphones Doro. Vous pourrez utiliser votre téléphone facilement au quotidien pour téléphoner, envoyer des messages ou prendre des photos.

### L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !

Avec l'âge, certaines difficultés peuvent apparaître. Chez Doro, nous concevons nos téléphones avec un seul objectif : leur utilisation doit toujours être simple et confortable, même avec quelques difficultés d'audition, de vue ou de dextérité. Nos téléphones offrent un son clair et puissant, proposent un écran contrasté, des touches espacées et une interface intuitive. Nous prenons en compte tous les besoins spécifiques de sorte que vous puissiez utiliser facilement votre téléphone.

### TÉLÉPHONE À CLAPET FACILE À UTILISER POUR DES CONVERSATIONS CLAIRES

Le Doro Leva E22 est idéal pour les personnes qui recherchent un téléphone portable à clapet facile à utiliser et un son exceptionnel. Passez des appels, envoyez des SMS et prenez des photos en toute simplicité grâce aux touches parfaitement espacées et contrastées et au grand écran de 2,8 pouces. Parmi les autres caractéristiques, citons une qualité audio améliorée grâce à la technologie HD Voice, la compatibilité avec les appareils auditifs (HAC) et des touches de raccourci pratiques pour les favoris, l'appareil photo et les messages. La touche d'assistance Doro Secure Button peut également être utilisée pour alerter des contacts de confiance si vous avez besoin d'aide.

<b>Général</b>				(CLIR)	✓
Nom du modèle	DFC-0610	<b>Touches et connecteurs</b>		Fonction transfert d'appel si	
Format	Clam	Doro Secure Button	✓	Inconditionnel, Pas de service, Quand occupé, Pas de réponse	
<b>Taille</b>		Touches de raccourci		Appel en attente	✓
Taille du téléphone (HxLxP mm)	107.7*56.7*20.5	Appareil photo, Messages, Favoris		Réponse par n'importe quelle touche	✓
Poids du téléphone incl. batterie (g)	127,8	Touche marche/arrêt	Partagé	Numéro sur liste blanche	✓
<b>Mémoire</b>		Pavé numérique	✓	Numéro sur liste noire	✓
Mémoire (RAM)	64MB	Touches de volume	✓	Numéros de numérotation fixe	✓
Stockage (ROM)	128MB	Connecteur pour casque	3.5mm standard jack	Appel en conférence	✓
Stockage disponible pour l'utilisateur	17MB	Connecteur pour cordon	✓	Touches numériques vocales	✓
Carte SD	✓	<b>Batterie</b>		<b>Répertoire</b>	
Taille maximale de la carte mémoire	128GB	Capacité de la batterie	1150mAh	En cas d'urgence (ICE)	✓
<b>Chipset</b>		Batteries compatibles	DBAE-1150B	Numéro du propriétaire	✓
Type de système d'exploitation	RTOS		500	Positions du répertoire téléphonique	>500
Version du système d'exploitation	Mocor RTOS	<b>LED</b>		Ajouter une image au contact	✓
<b>Écran principal</b>		Indicateur de message/appel	✓	Sauvegarder le numéro entrant dans le répertoire	✓
Taille d'écran pouces	2,8	Indicateur de batterie/charge	✓	Copier le contact sur carte SIM/mémoire du téléphone	✓
Type d'écran	TFT	<b>Réseau</b>		Prise en charge des vCards	✓
<b>Caméra principale</b>		2G (GSM)	900, 1800	Transfert de vCard via Bluetooth	✓
Caméra principale	✓	3G (GPRS)	1, 8	Contacts favoris/Top 10	✓
Résolution (MP)	Interpolated 0.3	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	<b>Journal d'appels</b>	
Flash	✓	4G TDD (LTE)	38, 40	Appels manqués	✓
Zoom	✓	Débit LTE UL	Cat 4	Appels sortants	✓
Enregistrement vidéo	✓	Débit LTE DL	Cat 4	Appels entrants	✓
<b>Charge</b>		VoLTE	✓	Nombre de positions du journal d'appels	60
Connecteur de chargeur	USB-C	<b>Classification IP</b>		Indicateur Date et heure	✓
Broches de charge	✓	IP	IP54	<b>Paramètres du volume</b>	
Puissance minimale (W)	0.60	<b>Appels</b>		Volume d'appel réglable	✓
Puissance maximale (W)	2.75	HD voice	✓	Volume média réglable	✓
		Chrono d'appel en cours	✓	Volume de sonnerie réglable	✓
		Restriction de l'identification de ligne appelante		Volume d'alarme réglable	✓

<b>Sons</b>		Stockage	Téléphone, SIM, Carte SD		
Ajouter ses propres sonneries	✓	Indicateur de caractères restants	✓	<b>Fonctions de réinitialisation</b>	
Mode silencieux	✓	Capitalisation automatique	✓	Réinitialiser les paramètres	✓
Volume maximal de la sonnerie à 1m en dB	>83	Provisionnement de profil MMS OTA	✓	Réinitialisation d'usine	✓
Indicateur de sonnerie vibrante	✓				
Indicateur de sonnerie visuel	✓	<b>Bluetooth</b>		<b>Accessibilité</b>	
Tonalité des touches	✓	Bluetooth®	✓	Compatibilité avec les aides auditives 4G	M4/T4
Volume maximal d'appel en dB	35	Bluetooth® version	5.0	Thèmes	✓
Niveau de réception maximal (dB RLR)	> -8	Profil mains libres (HFP)	✓	Réglage du contraste	✓
Haut-parleur	✓	Profil casque (HSP)	✓	Assistant de démarrage	✓
		Profil de port série (SPP)	✓		
<b>Codecs</b>		Profil de transfert d'objet (OPP) (V-card uniquement)	✓	<b>DAS</b>	
EVS NB	✓	Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP, PBA)	✓	DAS (corps) W/kg	1.579
EVS WB	✓	Profil de contrôle à distance audio/vidéo (AVRCP)	✓	DAS (tête) W/kg	0.879
AMR NB	✓	Profil de distribution audio avancée (A2DP)	✓	DAS (membres) W/kg	2.477
AMR WB	✓				
				<b>Autres caractéristiques et fonctions</b>	
<b>Messagerie</b>		<b>Doro Secure Button</b>		Alarme	✓
Type de boîte de messagerie (SMS/MMS)	Dédié	Doro Secure Button	✓	Réveil	✓
SMS	✓	Appel d'assistance	✓	Calculatrice	✓
MMS	✓	Envoi de message d'assistance par défaut	✓	Agenda	✓
Longueur maximale des SMS sortants	1224			Radio FM	✓
Nombre maximal de SMS stockés	200	<b>Sécurité</b>		Mini-torche	✓
Utiliser le numéro du message	✓	Verrouillage du téléphone	✓	Bloquer les menus	✓
Répondre au message	✓	Verrouillage PIN de la SIM	✓	Mise à jour logicielle sans fil	✓
Transférer le message	✓			Mode avion	✓
Rappeler	✓	<b>Alertes</b>			
Rappel de message	✓	Messages de diffusion	✓	<b>Compatible avec les produits Doro</b>	
Destinataires multiples	✓	Alertes UE	✓	Doro 3500	✓

- ✓ Une meilleure écoute grâce à un son clair et puissant
- ✓ Une meilleure visibilité grâce à un grand écran facilitant la lecture
- ✓ Une plus grande sécurité grâce à la touche d'assistance Doro Secure Button